



## ARTIKEL | B01535-00

WGR 1010

Port SH-RS485-M  
Für ARCNET-Hub, Sub-D 9-polig

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Zum Bestücken des ARCNET-Hub B01530-00 (ein Port entspricht einer ARCNET-Schnittstelle)
- Bis zu 3 Ports können in einen HUB eingesteckt werden
- Galvanische Entkopplung
- Eingangsimpedanz über Dip-Switch einstellbar ca. 120 Ohm
- LED-Anzeige für Aktivität und Status

### TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	+5 V/ < 400 mA
Datenrate	0 bis 10 Mbps
Eingangspegel Schwelle	+/- 200 mV
Polarität Ruhepegel	positiv
Sendepiegel min.	+/- 3,0 V
Anschluss	Sub-D 9polig, Buchse

### ZERTIFIZIERUNGEN